



SOVERIN
CONTROL, S.L.

Luces para Vehículos

VRK/TH Baliza Giratoria Espejo

VPK/TH Baliza Intermitente

Bombilla Halógena



Baliza giratoria e intermitente de gran formato.

Baliza giratoria de espejo (VRK) visible 360° alrededor y 270° hacia arriba.

Baliza intermitente tiene un ciclo de trabajo 50% (misma duración encendido/apagado).

Ideal para vehículos de emergencia y grandes vehículos.

		VRK/TH		VPK/TH	
Alimentación		12Vuc	24Vuc	12Vuc	24Vuc
Límites		+/- 15%			
Consumo		4.75A	3A	4.6A	2.95A
Intensidad Luminosa	Rojo (R)	124Cd	158Cd	20Cd	28Cd
	Ámbar (A)	370Cd	472Cd	60Cd	84Cd
	Verde (G)	222Cd	283Cd	60Cd	84Cd
	Azul (B)	74Cd	96Cd	20Cd	28Cd
	Blanco ©	494Cd	630Cd	100Cd	140Cd
Potencia Lámpara		55W	70W	55W	70W
Frecuencia destello		180fpm(3Hz)		40fpm(0.667Hz)	
Temperatura de Operac		-20°C, +55°C			
Protección IEC		IP65			